



ÖZELLİKLER:

Ürün kodu ve Adı: FA-22 Fotoselli Alıcı

Kanal sayısı: 2 Kanallı

Frekans: 433,92 MHZ

Çalışma Voltajı: 220V 50 HZ

Kod Yapısı: Fiks Code

Fotosel Besleme: Dahili DC12V

Motor Çıkışı: 220V -10A

2 yönlü motorlarda kullanılabilir.

Kumanda Kayıt: Fiks code 42 adet
şifre tanıtabilme özelliği

Kullanım Alanı: Kepenk, Otomasyon

Genel Bilgiler

Faz-Nötr; Alıcının 220V AC 50 Hz besleme girişleridir. Faz ve nötr bağlantılarını yaparken kısa devre olmayacak şekilde bağlantılar yapılmalıdır.

Motor (YKR-ORT-AŞĞ); Monofaze motor giriş uçlarıdır. Motorun Yukarı-Ortak-Aşağı uçları alıcıya denk gelen YUKARI-ORTAK-AŞAĞI giriş uçlarına doğru bir şekilde bağlanmalıdır. Alıcının motor çıkış uçları yaklaşık 5 dk çıkış vermektedir.

Fotosel; Fotosel Beslemesi kart üzerinden 12V DC ile yapılmaktadır. Fotoseli bağlarken artı uç 12VDC ye , eksi uç GND ye, Out ucu Input'a , Com uçu GND ye bağlanmalıdır.

Fotoseller birbirini gördüğü sürece fotosel ledi yanar, araya bir cisim girdiğinde fotosel ledi söner. Fotosel kullanılmayacaksa Input ve Gnd uçları kısa devre edilmelidir.

Kumanda Tanıtma

Tanıtmak istediğiniz kumandanın tuşuna basılı tutarak alıcı kart üzerindeki yüklemeye butonuna basınız.

Yüklemeye esnasında led ışığı flaş yapacaktır. Yüklemeye başarılı olduğunda led ışığı sönecektir.

Alıcınızda yüklemeye yapılmadıysa (hafızasında şifre yok ise) led ışığı yanıp sönererek uyarı verir.

Bu durumda kumandayı tekrar tanıtmayı deneyiniz.

Hafıza Silme

Yüklemeye butonuna basılı tutarak alıcıya enerji verildiğinde alıcınızın hafızasındaki yüklü şifreler silinir.